


Ground Stake mounting



Installation Instructions

Item No:

15690/15693/15695

start here

SAVE THESE INSTRUCTIONS:

Note: This Luminaire is designed for use with Hinkley approved 12 volt landscape systems. Connection to other systems may cause premature failure or non-intended operation. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.

The main low voltage cable from the Luminaire is to be:

1. Protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck.
2. The main secondary wire is intended for shallow burial – less than 6 inches (15.2cm) - in order to connect to the main low voltage cable. Have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15.2cm) from a building structure, a luminaire or fitting.
3. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.

Assembly instructions:

1. To begin secure center connector (2) to the other end of stem (3).
2. Thread LED (1) onto center connector (2).
3. Run wire from Luminaire through mounting hole in top of ground stake.
4. Attach Luminaire to ground stake by threading to the mounting hole in stake until it fits snugly against the bottom of stem.
5. Place stake in desired position and insert into ground until the flange of stake is flush with ground.
6. Strip the two wire leads from the Luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wirenut. Silicone filled nuts are intended for one-time use. Wire Nut Capacity -2 pcs 18 AWG 2 pcs 12 AWG.

Instrucciones de Instalacion

Artículo No

15690/15693/15695

empezar aquí

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES:

Nota: Esta luminaria está diseñada para usarse con sistemas de iluminación paisajística de 12 voltios aprobados por Hinkley. La conexión a otros sistemas puede provocar fallas prematuras o un funcionamiento incorrecto. Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento.

El principal cable de baja tensión de la luminaria es:

1. Protegido por la ruta cerca de la luminaria o el accesorio, o al lado de una estructura de edificio como una casa o una cubierta.
2. El cable secundario principal está diseñado para enterramiento superficial: menos de 6 pulgadas (15,2 cm) - Para conectarse al cable principal de baja tensión.
3. Corte la longitud para que se conecte a un conector dentro de 6 pulgadas (15,2 cm) de una estructura de edificio, una luminaria o un accesorio.

Instrucciones de montaje:

1. Para comenzar, fije el conector central (2) al otro extremo del vástago (3).
2. Enrosque el LED (1) en el conector central (2).
3. Pase el cable de la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la estaca.
4. Fije la luminaria a la estaca enroscándola en el orificio de montaje hasta que quede bien ajustada a la base del vástago.
5. Coloque la estaca en la posición deseada e insértela en el suelo hasta que la brida quede al ras con el suelo.
6. Pele los dos cables de la luminaria y conéctelos al cable de alimentación principal utilizando el conector de silicona suministrado. Los conectores de silicona son de un solo uso. Capacidad del conector: 2 unidades de 18 AWG 2 unidades de 12 AWG.

Instructions d'installation

Numéro d'article

15690/15693/15695

commencer ici

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS:

Remarque : Ce luminaire est conçu pour être utilisé avec les systèmes d'éclairage paysager de 12 volts homologués Hinkley. Le raccordement à d'autres systèmes peut entraîner une défaillance prématurée ou un fonctionnement non conforme. Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le transformateur de l'alimentation électrique avant toute installation ou intervention.

Le câble principal basse tension du luminaire doit être :

1. Protégé par un passage à proximité du luminaire ou de l'appareil, ou à proximité d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou un pont.
2. Le fil secondaire principal est destiné à un enterrement peu profond - moins de 6 pouces (15,2 cm) - afin de se connecter au câble principal basse tension.
3. Faites en sorte que la longueur soit coupée de manière à ce qu'il soit connecté à un connecteur situé à moins de 15,2 cm (6 pouces) de la structure du bâtiment d'un luminaire ou d'un accessoire

Instructions de montage :

1. Fixez le connecteur central (2) à l'autre bout de la tige (3).
2. Vissez la DEL (1) sur le connecteur central (2).
3. Passez le fil du luminaire par le trou de fixation situé en haut du piquet.
4. Fixez le luminaire au piquet en vissant le fil dans le trou de fixation jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre la base de la tige.
5. Placez le piquet à l'endroit désiré et enfoncez-le dans le sol jusqu'à ce que sa bride soit au niveau du sol.
6. Dénudez les deux fils conducteurs du luminaire et branchez-les au fil d'alimentation principal à l'aide du connecteur à vis rempli de silicone fourni. Ces connecteurs sont à usage unique. Capacité du connecteur : 2 connecteurs 18 AWG ; 2 connecteurs 12 AWG.